



Mobile Media Solutions

INE-S900R

Aggiornamento Software

Service Pack 2



ALPINE ELECTRONICS GmbH
Wilhelm-Wagenfeld-Straße 1-3,
80807 München, Germany
Phone 089-32 42 640

ALPINE ELECTRONICS OF U.K., LTD.
Alpine House
Fletchamstead Highway, Coventry CV4 9TW, U.K.
Phone 0870-33 33 763

ALPINE ELECTRONICS FRANCE S.A.R.L.
(RCS PONTOISE B 338 101 280)
98, Rue de la Belle Etoile, Z.I. Paris Nord II,
B.P. 50016, 95945 Roissy Charles De Gaulle
Cedex, France
Phone 01-48638989

ALPINE ITALIA S.p.A.
Viale C. Colombo 8, 20090 Trezzano
Sul Naviglio (MI), Italy
Phone 02-484781

ALPINE ELECTRONICS DE ESPAÑA, S.A.
Portal de Gamarra 36, Pabellón, Pabellón, 32
01013 Vitoria (Alava)-APDO 133, Spain
Phone 945-283588

Introduzione

Questa guida descrive la procedura per l'aggiornamento software del INE-S900R.

Requisiti

- Connessione Internet ad altavelocità
- PC con un masterizzatore CD
- CD-Rom vergini (2 pezzi)

Novità del Software

- Questo aggiornamento include i seguenti miglioramenti:
- Riproduzione Video tramite USB
- Riproduzione video su schermo lato
- Gestione di file audio USB - struttura ad albero sulla lista di ricerca audio
- SCDB direzionale con la crittografia dei dati *
- Interfaccia grafica utente codice di avviamento postale modificata
- Meccanica DVD aggiornata
- Software di Navigazione Migliorato



Aggiornare il Software INE-S900R

1. Scarica il file "INE-S900R_Service-Pack-2.zip" nel proprio PC ed estrarre I file. Inserire un CD-R (CD-R 01) vergine nel masterizzatore.
2. Aprire il proprio programma di masterizzazione. Selezionare "masterizza immagine". Selezionare il file immagine "01 - DVD Drive Software", e masterizzarla (CD-R 01).
3. Inserire un CD-R (CD-R 02). Aprire il proprio programma di masterizzazione Selezionare "masterizza immagine". Selezionare il file immagine "02 - Program Update", e masterizzare il CD-R (CD-R 02).
4. Accendere INE-S900R ed inserie il CD-R 01.
5. Il processo di aggiornamento partirà, premere "Si".



Nota: NON togliere l'alimentazione ACC e NON espellere il CD-R fino a quando il processo di aggiornamento è terminato. Il sistema si riavvia automaticamente dopo circa 5 minuti (CD-R 01) e dopo 10 minuti (CD-R 02).

6. Ripetere lo Step 4. utilizzando il CD-R 02.

Informazione Versione

Application Version 2.00